

SPECIFICATION

仕様表／寸法表

Z7			単位(cm)
	形名	55Z7	
画面サイズ	55V型		
液晶パネル方式(ハイビジョン対応)	IPS方式 倍速LEDパネル [フルHDアドバンスド・クリアパネル]		
ダイナミックコントラスト*1	580万:1		
コントラスト	1600:1		
画素数(水平×垂直)	1920×1080		
画面寸法 幅×高さ/対角	121.0×68.0cm/138.8cm		
質量(卓上スタンド含む)	26.5kg		
梱包時質量	32.5kg		
消費電力(リモコン待機時)	218W (0.15W)		
年間消費電力量	154kWh/年		

チューナー	
地上デジタル*2	9
BS・110度CSデジタル*3	2
地上アナログ	-
デジタルCATV(C13~C63)*4	●
アナログCATV(C13~C63)	-

高画質	
4K2Kパネル	-
IPSパネル	●
映像処理エンジン	レガザエンジン CEVO Duo
3D高画質対応	●(シアターグラス3D)
高画質2D3D変換	-
プロックノイズクリア	-
LEDエリアコントロール	●
超解像技術	●(レゾリューションプラス)
おまかせドンピシャ高画質	●(おまかせドンピシャ高画質3D)
動画応答機能	アクティブスキャン240
パワー質感リアライザー	●
階調クリエーション	●
シャープネス・オプティマイザー	●
アニメモード	●
写真モード	●
ゴルフモード	●
Deep Color対応	●

録画/再生	
タイムシフトマシン	●
おすすめサービス	●
ハードディスク録画(USB/内蔵)	USB
「ウラ録」対応	●(USB/ハードディスク接続時)
簡単ハイビジョン録画	●(USB/ハードディスク接続時)
地デジ見ながらW録	●(USB/ハードディスク接続時)
簡単連ドラ予約	●(USB/ハードディスク接続時)
Eメール録画予約	●(USB/ハードディスク接続時)
長時間録画対応	-
Wマジックチャプター	●(USB/ハードディスク接続時)
「スカパー!HD」録画番組LAN再生対応	●
ちょっとタイム	●(USB/ハードディスク接続時)
今すぐニュース	●(USB/ハードディスク接続時)
「コマ送り/スロー再生」対応	●(USB/ハードディスク接続時)
早見早聞	●(USB/ハードディスク接続時)
追っかけ再生	●(USB/ハードディスク接続時)
レジャー再生	●(USB/ハードディスク接続時)

エンターテインメント/ネットワーク	
レガザリンク	●(シェア/ダビング/コントローラ)
レガザAppsコネク	●
REGZA Phone連携	●
ゲーム機能	●(3Dゲーム・ターボ)
レガザクラウドサービス TimeOn	●
U-NEXT対応	●
スカパー! オンデマンド対応	●
YouTube再生機能	●
TSUTAYA TV対応	●
テレビ版Yahoo! JAPAN対応	●
アクトビラビデオ・フル対応	●
ひかりTV対応	●
T's TV レンタルビデオ対応	●
もっとTV対応	●
レガザメニュー	-
高速レガザ番組表	●
インターネットブラウザ	●
ダブルウィンドウ2	●
ネット・ダブルウィンドウ	●
Windows(R)7対応	-
レガザコンビネーション高画質	●
LAN/ハードディスク再生対応	●
無線LAN対応	●

高音質	
センターフォーカスサウンドシステム	-
オートボリューム	●
レガザサウンドイコライザー	●
YAMAHA音声連携	●
おまかせドンピシャ高音質	●
音声美用最大出力(JEITA)	20W (10W+10W)
スピーカー(サイズ/個数)	3.5×7.5cm/2個

端子	
HDMI(R)入力端子 [1080p(60p/24p)入力対応]	4 (オーディオリターンチャンネル、インスタポート対応)
D5映像入力端子	1
ビデオ入力端子 側面(S2映像入力/映像入力/音声入力) 背面(S2映像入力/映像入力/音声入力)	- S2:0/映像:1/音声:1 [L・R]
HDMI(R)アナログ音声入力端子	1
アナログダビング(録画)出力・音声出力兼用端子*5	1 (アナログ音声出力端子)
光デジタル音声出力端子	1
SDメモリーカードスロット	-
LAN端子 [10BASE-T/100BASE-TX]	1(汎用)
USB端子	4 (タイムシフトマシン専用2/録画専用1/汎用1)
拡張端子	-
ヘッドホーン端子	1

快適設計	
エコチップ	-
ホコリクリア	-
スィベル機能(左右各15度)	●
チルト機能(前6度/後15度)	-
色温度センサー/明るさセンサー	明るさセンサー
いつでも時計	●
オン・オフタイマー*6	●
節電ボタン	●
ファンレス静音設計	●

付属品*7	
単四形乾電池(2個)	●
レガザリモコンII	●
B-CASカード	●(miniB-CASカード2枚)
転倒防止クリップ	●(転倒防止用に本機1本付属)

- *1) 画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。
 *2) 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
 *3) BSアナログ放送は受信できません。
 *4) 地上デジタルCATV(バスル)対応です。
 *5) 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。
 *6) 時刻情報を取得するため、デジタル放送を受信している必要があります。
 *7) F型コネクタ、同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。
 ※全製品のアンテナ入力はVHF/UHF混合入力となっています。
 ※ハードディスクの容量は1TB=1000GB、1GB=10億バイトによる算出値です。

SPECIFICATION

仕様表／寸法表

Z7			単位(cm)
	形名	47Z7	
画面サイズ	47V型		
液晶パネル方式(ハイビジョン対応)	IPS方式 倍速LEDパネル [フルHDアドバンスド・クリアパネル]		
ダイナミックコントラスト*1	580万:1		
コントラスト	1600:1		
画素数(水平×垂直)	1920×1080		
画面寸法 幅×高さ/対角	104.0×58.5cm/119.3cm		
質量(卓上スタンド含む)	19.0kg		
梱包時質量	24.5kg		
消費電力(リモコン待機時)	180W (0.15W)		
年間消費電力量	136kWh/年		

チューナー	
地上デジタル*2	9
BS・110度CSデジタル*3	2
地上アナログ	-
デジタルCATV(C13~C63)*4	●
アナログCATV(C13~C63)	-

高画質	
4K2Kパネル	-
IPSパネル	●
映像処理エンジン	レガザエンジン CEVO Duo
3D高画質対応	●(シアターグラス3D)
高画質2D3D変換	-
プロックノイズクリア	-
LEDエリアコントロール	●
超解像技術	●(レゾリューションプラス)
おまかせドンピシャ高画質	●(おまかせドンピシャ高画質3D)
動画応答機能	アクティブスキャン240
パワー質感リアライザー	●
階調クリエーション	●
シャープネス・オブティマイザー	●
アニメモード	●
写真モード	●
ゴルフモード	●
Deep Color対応	●

録画/再生	
タイムシフトマシン	●
おすすめサービス	●
ハードディスク録画(USB/内蔵)	USB
「ウラ録」対応	●(USB/ハードディスク接続時)
簡単ハイビジョン録画	●(USB/ハードディスク接続時)
地デジ見ながらW録	●(USB/ハードディスク接続時)
簡単連ドラ予約	●(USB/ハードディスク接続時)
Eメール録画予約	●(USB/ハードディスク接続時)
長時間録画対応	-
Wマジックチャプター	●(USB/ハードディスク接続時)
「スカパー!HD」録画番組LAN再生対応	●
ちょっとタイム	●(USB/ハードディスク接続時)
今すぐニュース	●(USB/ハードディスク接続時)
「コマ送り/スロー再生」対応	●(USB/ハードディスク接続時)
早見早聞	●(USB/ハードディスク接続時)
追っかけ再生	●(USB/ハードディスク接続時)
レジャー再生	●(USB/ハードディスク接続時)

エンターテインメント/ネットワーク	
レガザリンク	●(シェア/ダビング/コントローラ)
レガザAppsコネク	●
REGZA Phone連携	●
ゲーム機能	●(3Dゲーム・ターボ)
レガザクラウドサービス TimeOn	●
U-NEXT対応	●
スカパー! オンデマンド対応	●
YouTube再生機能	●
TSUTAYA TV対応	●
テレビ版Yahoo! JAPAN対応	●
アクトビラビデオ・フル対応	●
ひかりTV対応	●
T's TV レンタルビデオ対応	●
もっとTV対応	●
レガザメニュー	-
高速レガザ番組表	●
インターネットブラウザ	●
ダブルウィンドウ2	●
ネット・ダブルウィンドウ	●
Windows(R)7対応	-
レガザコンビネーション高画質	●
LAN/ハードディスク再生対応	●
無線LAN対応	●

高音質	
センターフォーカスサウンドシステム	-
オートボリューム	●
レガザサウンドイコライザー	●
YAMAHA音声連携	●
おまかせドンピシャ高音質	●
音声美用最大出力(JEITA)	20W (10W+10W)
スピーカー(サイズ/個数)	3.5×7.5cm/2個

端子	
HDMI(R)入力端子 [1080p(60p/24p)入力対応]	4 (オーディオリターンチャンネル、インスタポート対応)
D5映像入力端子	1
ビデオ入力端子 側面(S2映像入力/映像入力/音声入力) 背面(S2映像入力/映像入力/音声入力)	- S2:0/映像:1/音声:1 [L・R]
HDMI(R)アナログ音声入力端子	1
アナログダビング(録画)出力・音声出力兼用端子*5	1 (アナログ音声出力端子)
光デジタル音声出力端子	1
SDメモリーカードスロット	-
LAN端子 [10BASE-T/100BASE-TX]	1(汎用)
USB端子	4 (タイムシフトマシン専用2/録画専用1/汎用1)
拡張端子	-
ヘッドホーン端子	1

快適設計	
エコチップ	-
ホコリクリア	-
スイベル機能(左右各15度)	●
チルト機能(前6度/後15度)	-
色温度センサー/明るさセンサー	明るさセンサー
いつでも時計	●
オン・オフタイマー*6	●
節電ボタン	●
ファンレス静音設計	●

付属品*7	
単四形乾電池(2個)	●
レガザリモコンII	●
B-CASカード	●(miniB-CASカード2枚)
転倒防止クリップ	●(転倒防止用に本機1本付属)

- *1 画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。
- *2 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
- *3 BSアナログ放送は受信できません。
- *4 地上デジタルCATV(バスル)対応です。
- *5 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。
- *6 時刻情報を取得するため、デジタル放送を受信している必要があります。
- *7 F型コネクター、同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。
- **全製品のアンテナ入力はVHF/UHF混合入力となっています。
- **ハードディスクの容量は1TB=1000GB、1GB=10億/バイトによる算出値です。

SPECIFICATION

仕様表／寸法表

Z7			単位(cm)
	<p>形名 42Z7</p> <p>画面サイズ 42V型</p> <p>液晶パネル方式(ハイビジョン対応) IPS方式 倍速LEDパネル [フルHDアドバンスド・クリアパネル]</p> <p>ダイナミックコントラスト*1 580万:1</p> <p>コントラスト 1600:1</p> <p>画素数(水平×垂直) 1920×1080</p> <p>画面寸法 幅×高さ/対角 93.0×52.3cm/106.7cm</p> <p>質量(卓上スタンド含む) 15.5kg</p> <p>梱包時質量 19.0kg</p> <p>消費電力(リモコン待機時) 154W (0.15W)</p> <p>年間消費電力量 125kWh/年</p>		

チューナー	
地上デジタル*2	9
BS・110度CSデジタル*3	2
地上アナログ	-
デジタルCATV(C13~C63)*4	●
アナログCATV(C13~C63)	-

高画質	
4K2Kパネル	-
IPSパネル	●
映像処理エンジン	レガザエンジン CEVO Duo
3D高画質対応	●(シアターガラス3D)
高画質2D3D変換	-
ブロックノイズクリア	-
LEDエリアコントロール	●
超解像技術	●(レゾリューションプラス)
おまかせドンピシャ高画質	●(おまかせドンピシャ高画質3D)
動画応答機能	アクティブスキャン240
パワー質感リアライザー	●
階調クリエーション	●
シャープネス・オプティマイザー	●
アニメモード	●
写真モード	●
ゴルフモード	●
Deep Color対応	●

録画/再生	
タイムシフトマシン	●
おすすめサービス	●
ハードディスク録画(USB/内蔵)	USB
「ウラ録」対応	●(USB/ハードディスク接続時)
簡単ハイビジョン録画	●(USB/ハードディスク接続時)
地デジ見ながらW録	●(USB/ハードディスク接続時)
簡単連ドラ予約	●(USB/ハードディスク接続時)
Eメール録画予約	●(USB/ハードディスク接続時)
長時間録画対応	-
Wマジックチャプター	●(USB/ハードディスク接続時)
「スカパー!HD」録画番組LAN再生対応	●
ちょっとタイム	●(USB/ハードディスク接続時)
今すぐニュース	●(USB/ハードディスク接続時)
「コマ送り/スロー再生」対応	●(USB/ハードディスク接続時)
早見早聞	●(USB/ハードディスク接続時)
追っかけ再生	●(USB/ハードディスク接続時)
レジャー再生	●(USB/ハードディスク接続時)

エンターテインメント/ネットワーク	
レガザリンク	●(シェア/ダビング/コントローラ)
レガザAppsコネク	●
REGZA Phone連携	●
ゲーム機能	●(3Dゲーム・ターボ)
レガザクラウドサービス TimeOn	●
U-NEXT対応	●
スカパー! オンデマンド対応	●
YouTube再生機能	●
TSUTAYA TV対応	●
テレビ版Yahoo! JAPAN対応	●
アクトビラビデオ・フル対応	●
ひかりTV対応	●
T's TV レンタルビデオ対応	●
もっとTV対応	●
レガザメニュー	-
高速レガザ番組表	●
インターネットブラウザ	●
ダブルウィンドウ2	●
ネット・ダブルウィンドウ	●
Windows(R)7対応	-
レガザコンビネーション高画質	●
LAN/ハードディスク再生対応	●
無線LAN対応	●

高音質	
センターフォーカスサウンドシステム	-
オートボリューム	●
レガザサウンドイコライザー	●
YAMAHA音声連携	●
おまかせドンピシャ高音質	●
音声美用最大出力(JEITA)	20W (10W+10W)
スピーカー(サイズ/個数)	3.5×7.5cm/2個

端子	
HDMI(R)入力端子 [1080p(60p/24p)入力対応]	4 (オーディオリターンチャンネル、インスタポート対応)
D5映像入力端子	1
ビデオ入力端子 側面(S2映像入力/映像入力/音声入力) 背面(S2映像入力/映像入力/音声入力)	- S2:0/映像:1/音声:1 [L・R]
HDMI(R)アナログ音声入力端子	1
アナログダビング(録画)出力・音声出力兼用端子*5	1 (アナログ音声出力端子)
光デジタル音声出力端子	1
SDメモリーカードスロット	-
LAN端子 [10BASE-T/100BASE-TX]	1(汎用)
USB端子	4 (タイムシフトマシン専用2/録画専用1/汎用1)
拡張端子	-
ヘッドホーン端子	1

快適設計	
エコチップ	-
ホコリクリア	-
スイベル機能(左右各15度)	●
チルト機能(前6度/後15度)	-
色温度センサー/明るさセンサー	明るさセンサー
いつでも時計	●
オン・オフタイマー*6	●
節電ボタン	●
ファンレス静音設計	●

付属品*7	
単四形乾電池(2個)	●
レガザリモコンII	●
B-CASカード	●(miniB-CASカード2枚)
転倒防止クリップ	●(転倒防止用に本機1本付属)

- *1 画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。
- *2 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
- *3 BSアナログ放送は受信できません。
- *4 地上デジタルCATV(バスルー)対応です。
- *5 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。
- *6 時刻情報を取得するため、デジタル放送を受信している必要があります。
- *7 F型コネクター、同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。
- **全製品のアンテナ入力はVHF/UHF混合入力となっています。
- **ハードディスクの容量は1TB=1000GB、1GB=10億バイトによる算出値です。